



1) Leckagebohrung, 2) Detail Steckverbiedereinbau, 3) Im Lieferumfang enthalten, 4) nicht montiert, 5) Detail Kabelbefestigung

Allgemeine Merkmale

Kurzbeschreibung	Ersatzteilset für Plunger probe
Lieferumfang	Festanschlag Rundspitze Mutter M18x1 (2x) 3x Feder (weich,mittel, hart)
Verwendung	für Festanschlag Plunger Probe

Material

Gehäusematerial	Messing, verchromt Stahl, Bronze, Edelstahl, verchromt
Material	Stahl Messing Bronze Edelstahl
Oberflächenschutz	verchromt

Mechanische Merkmale

Abmessung	Ø 18 x 125.3 mm
Anzugsdrehmoment max.	35 Nm
Baugröße	M18x1
Befestigung	Schrauben
Federkraft	27.04 N
Federweg	30 mm
Klemmsystem	Schrauben
Lebensdauer mechanisch	1 Mio. Schaltspiele

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0...60 °C
----------------------------	-----------

Zusatztext

Federrate: nieder = 0,172 N/mm mittel = 0,665 N/mm hoch = 0,980N/mm

Nur käuflich erwerbbar über SET-Produkte: SET015A BAV BP-PH-00093-01 enthält: 1 Stck. BAM FS-XE-005-M8-2-01R (Rundspitze) 1 Stck. BES M08MI-PSC40B-S49G SET015F BAV BP-PH-00093-02 enthält: 1 Stck. BAM FS-XE-005-M8-2-01R (Rundspitze) 1 Stck. BES M08MI-PSC40B-BP00,2-GS04 SET017R BAV BP-PH-00093-11 enthält: 1 Stck. BAM FS-XE-005-M8-2-01R (Rundspitze) 1 Stck. BES M08MI-NSC40B-S49G SET017T BAV BP-PH-00093-12 enthält: 1 Stck. BAM FS-XE-005-M8-2-01R (Rundspitze) 1 Stck. BES M08MI-NSC40B-BP00,2-GS04

Ersatzteile separat erhältlich: 3 x Federsatz (leicht, mittel, schwer)- BAM FS-XE-005-M8/RK2 3 x Federsatz, Unterlegscheibe, Rundspitze -BAM FS-XE-005-M8/RK1 3 x Federsatz, Unterlegscheibe, flachspitze - BAM FS-XE-005-M8/RK3 3 x Federsatz, Unterlegscheibe, Keilspitze - BAM FS-XE-005-M8/RK4 3 x Federsatz, Unterlegscheibe, Gewindespitze - BAM FS-XE-005-M8/RK5