



1) Leckagebohrung, 2) Detail Steckverbindereinbau, 3) nicht im Lieferumfang, 4) Detail Kabelbefestigung

Allgemeine Merkmale

Kurzbeschreibung	Ersatzteilset für Plunger probe
Lieferumfang	Plunger Probe Gehäuse Flachspitze Mutter M18x1 (2x) 3x Feder (weich,mittel, hart)
Verwendung	für Festanschlag Plunger Probe

Material

Gehäusematerial	Messing, verchromt Stahl, Edelstahl, Bronze, verchromt
Material	Messing Bronze Edelstahl Stahl
Oberflächenschutz	verchromt

Mechanische Merkmale

Abmessung	Ø 18 x 120.5 mm
Anzugsdrehmoment max.	35 Nm
Baugröße	M18x1
Befestigung	Schrauben
Federkraft	27.04 N
Federweg	30 mm
Klemmsystem	Schrauben
Lebensdauer mechanisch	1 Mio. Schaltspiele

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0...60 °C
----------------------------	-----------

Zusatztext

Federrate: nieder = 0,172 N/mm mittel = 0,665 N/mm hoch = 0,980N/mm

Ersatzteile separat erhältlich: 3 x Federsatz (leicht, mittel, schwer)- BAM FS-XE-005-M8/RK2 3 x Federsatz, Unterlegscheibe, Rundspitze -BAM FS-XE-005-M8/RK1 3 x Federsatz, Unterlegscheibe, flachspitze - BAM FS-XE-005-M8/RK3 3 x Federsatz, Unterlegscheibe, Keilspitze - BAM FS-XE-005-M8/RK4 3 x Federsatz, Unterlegscheibe, Gewindespitze - BAM FS-XE-005-M8/RK5

Nur käuflich erwerbbar über SET-Produkte: SET0169 BAV BP-PH-00101-01 enthält: 1 Stck. BAM FS-XE-005-M8-2-01F (flache Spitze) 1 Stck. BES M08MI-PSC40B-S49G SET016A BAV BP-PH-00101-02 enthält: 1 Stck. BAM FS-XE-005- M8-2-01F (flache Spitze) 1 Stck. BES M08MI-PSC40B-BP00,2-GS04 SET017Y BAV BP-PH-00101-11 enthält: 1 Stck. BAM FS-XE-005-M8-2-01F (flache Spitze) 1 Stck. BES M08MI-NSC40B-S49G SET017Z BAV BP-PH-00101-12 enthält: 1 Stck. BAM FS-XE-005- M8-2-01F (flache Spitze) 1 Stck. BES M08MI-NSC40B-BP00,2-GS04